



FOX - F4V1P3 - PRESOSTATO F4 10-100BAR 1/4 BSP CONMUTADO (P_{MAX}:300BAR)

Fox F4V1P3, Presostato Fox de la serie F4, de 10BAR a 100BAR con rosca de 1/4 BSP, conmutado y con conector P3. (Presión máxima 300BAR)

Los presostatos regulables de la serie F4 de Fox permiten la conmutación del micro interruptor una vez alcanzado un valor de presión preestablecido. Se regula actuando sobre el tornillo central o interceptando el pasador de regulación situado en el interior del instrumento, mediante una llave hexagonal de 2 mm. Al girar en el sentido de las agujas del reloj, el punto de ajuste aumenta y viceversa, disminuye. Los topes mecánicos protegen tanto el resorte como el micro interruptor de una sobre presurización.

